



WD6010 电喇叭测试仪

技术规格书

名称	电喇叭测试仪	型号	WD6010																																																						
单位	台	生产厂家	无锡金万达高科太阳能电子有限公司																																																						
功能介绍	提供直流电源输出，电喇叭工作，实时显示电流电压参数。																																																								
产品特点	■用于电动车、摩托电喇叭生产测试。 ■数码显示和指针显示结合，可同时显示也可单独工作，方便使用。 ■操作简单，使用方便。 ■输出电压范围宽，短路保护，短路提示																																																								
主要参数	<table><tr><td>产品名称</td><td>电喇叭测试仪</td><td>型号</td><td>WD6010</td><td>产品价格</td><td></td></tr><tr><td>制作方式</td><td colspan="2">纯硬件电源检测电喇叭工作状态</td><td>电喇叭测量范围</td><td colspan="2">电动车、摩托车普通电喇叭</td></tr><tr><td colspan="6">输入供电</td></tr><tr><td>相数</td><td>1Φ2W</td><td>电压/频率</td><td>220V±15%/50HZ±10%</td><td>输入方式</td><td>带保险盒插座标配AC220 6A电源线</td></tr><tr><td colspan="6">工作回路</td></tr><tr><td>输出最高电压</td><td>60V</td><td>最大工作电流</td><td>10A</td><td>额定工作电压</td><td>0-60V</td></tr><tr><td>LED显示</td><td>四位数码管显示电压V</td><td>测量精度（电压）</td><td>±0.5%FS±2dgt</td><td>电压分辨率</td><td>0.1V</td></tr><tr><td>绝缘电阻</td><td colspan="2">AC/DC输入对机壳20M 500VDC</td><td>耐压</td><td colspan="2">AC/DC输入对机壳1500VAC1分钟</td></tr><tr><td>保护/冷却</td><td>3A保险丝/风扇强制冷却</td><td>运行环境（温度）</td><td>0-40℃（-20+50℃需定制）</td><td>运行环境（环境）</td><td>10%-90%RH(不结露)</td></tr></table>			产品名称	电喇叭测试仪	型号	WD6010	产品价格		制作方式	纯硬件电源检测电喇叭工作状态		电喇叭测量范围	电动车、摩托车普通电喇叭		输入供电						相数	1Φ2W	电压/频率	220V±15%/50HZ±10%	输入方式	带保险盒插座标配AC220 6A电源线	工作回路						输出最高电压	60V	最大工作电流	10A	额定工作电压	0-60V	LED显示	四位数码管显示电压V	测量精度（电压）	±0.5%FS±2dgt	电压分辨率	0.1V	绝缘电阻	AC/DC输入对机壳20M 500VDC		耐压	AC/DC输入对机壳1500VAC1分钟		保护/冷却	3A保险丝/风扇强制冷却	运行环境（温度）	0-40℃（-20+50℃需定制）	运行环境（环境）	10%-90%RH(不结露)
产品名称	电喇叭测试仪	型号	WD6010	产品价格																																																					
制作方式	纯硬件电源检测电喇叭工作状态		电喇叭测量范围	电动车、摩托车普通电喇叭																																																					
输入供电																																																									
相数	1Φ2W	电压/频率	220V±15%/50HZ±10%	输入方式	带保险盒插座标配AC220 6A电源线																																																				
工作回路																																																									
输出最高电压	60V	最大工作电流	10A	额定工作电压	0-60V																																																				
LED显示	四位数码管显示电压V	测量精度（电压）	±0.5%FS±2dgt	电压分辨率	0.1V																																																				
绝缘电阻	AC/DC输入对机壳20M 500VDC		耐压	AC/DC输入对机壳1500VAC1分钟																																																					
保护/冷却	3A保险丝/风扇强制冷却	运行环境（温度）	0-40℃（-20+50℃需定制）	运行环境（环境）	10%-90%RH(不结露)																																																				
保修期	1 年	维修方式																																																							